

DM 100

Boxentyp und Technik

Die DM 100 ist perfekt für die Platzierung unter größere Flat-Screens geeignet. Mit einer Systemleistung von 200...

599,00 € *
inkl. MwSt.



| | |
|-----------------------------|--|
| Verwendung | 2.1 Virtual Surround System |
| Prinzip | Bassreflex |
| Systemleistung | 200 Watt |
| Übertragungsbereich | 35...23.000 Hz |
| Übergangsfrequenz | 170 / 3.000 Hz |
| Tieftonchassis | 4 x 100 mm |
| Mitteltonchassis | 4 x 50 mm |
| Hochtonchassis | 2 x 19 mm, Gewebe |
| Anschluss | <ul style="list-style-type: none"> 1 Analogeingang (chinch) 1 Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD Qualität) 1 Digitaleingang (coaxial) 1 Digitaleingang (optisch) 1 Subwoofer Ausgang |
| Ausstattung | <ul style="list-style-type: none"> Bass und Höhenregelung Dolby Digital decoder DTS TruSurround™ Fernbedienung HDF-Gehäuse bis 40 kg belastbar (Hoch Dichte Faserplatte) integrierter Subwoofer LED Display LipSync Funktion für exakte Sprachsynchronisation Virtual-Surround & Stereo Sound |
| Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none"> einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / Systemfernbedienung Voice Funktion - für bessere Sprachwiedergabe in Stereo & Surround Ein- und Ausschaltautomatik Hotel Mode - Einfachste Einstellung des Maximalpegels (Hotels / Kinder) ECO Mode - wählbarer Stromsparmodus (On/Off) Bluetooth Select - Wählt BT-Eingang automatisch IR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter Lernfunktionen Eingang-Direkt Wahl - ideal für Systemfe |
| Garantie | 2 Jahre |
| Abmessungen (BxHxT) | 100 x 7,1 x 33 cm |
| Gewicht | 12 kg |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,38 Watt |
| Kartoninhalt | <ul style="list-style-type: none"> Canton DM 100 Fernbedienung Netzkabel Optisches digitales Audiokabel Koaxiales digitales Audiokabel Analoges Stereo Audiokabel Bedienungsanleitung |