



## DM 9

**449,00 € \***

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

|                     |   |
|---------------------|---|
| Verwendung          | 2.1 Virtual Surround System   |
| Prinzip             | Bassreflex mit Passivmembran  |
| Systemleistung      | 200 Watt  |
| Übertragungsbereich | 40...23.000 Hz  |
| Übergangsfrequenz   | 170 / 3.000 Hz  |
| Tieftonchassis      | 2 x 100 mm, Aktivreiber<br>2 x 100 mm, Passivtreiber  |
| Mitteltonchassis    | 2 x 50 mm   |
| Hochtonchassis      | 2 x 19 mm, Gewebe   |
| Anschluss           | 1 Analogeingang (chinch)<br>1 Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD Qualität)<br>1 Digitaleingang (coaxial)<br>1 Digitaleingang (optisch)<br>1 Subwoofer Ausgang |
| Ausstattung         | Dolby Digital decoder<br>DTS TruSurround™<br>Fernbedienung<br>integrierter Subwoofer<br>LED Display<br>LipSync Funktion für exakte Sprachsynchronisation<br>Virtual-Surround & Stereo Sound       |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Besonderheiten              | 3 Presets für optimale akustische Anpassung an Aufstellungsort<br>einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose<br>integrierte Wandhalterung<br>kabellose Musikübertragung in CD-Qualität von Tablet oder Smartphone via Bluetooth® Funktechnologie<br>kann mit TV-Fernbedienung gesteuert werden |
| Garantie                    | 2 Jahre   |
| Abmessungen (BxHxT)         | 89 x 12 x 7 cm  |
| Gewicht                     | 4,8 kg  |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,38 Watt   |
| Kartoninhalt                | Canton DM 9<br>Fernbedienung<br>Netzkabel<br>Optisches digitales Audiokabel<br>Koaxiales digitales Audiokabel<br>Analoges Stereo Audiokabel<br>Bedienungsanleitung  |