



C 500 Aktiv Set

1.200,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Aktiv-Standlautsprecherset
Prinzip	3-Wege Downfire Bassreflexsystem
Systemleistung	300 Watt
Übertragungsbereich	22...30.000 Hz
Übergangsfrequenz	180 / 3.200 Hz
Tieftonchassis	2 x 180 mm, Titanium
Mitteltonchassis	1 x 180 mm, Titanium
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Alu-Mangan
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> 1 x HDMI® Output (mit ARC) 3 x HDMI® Input (mit 3D, 4K) 1 x Digital (optisch) 1 x Digital (Coax) 1 x Analog (Cinch) 1 x Sub Out 1 x Speakon Buchse
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD Qualität) Dolby® Digital decoder DTS Digital Surround™ decoder DTS TruSurround™ decoder Stereo & Surround Sound Bass und Höhenregelung LED Display in Gehäusefront (Masterlautsprecher) kompakte Infrarot-Fernbedienung hochwertiges MDF-Gehäuse

Besonderheiten	<p>einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / Systemfernbedienung Ein- und Ausschaltautomatik ECO Mode - wählbarer Stromsparmodus (On/Off) Bluetooth Select - Wählt BT-Eingang automatisch IR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter Lernfunktionen Lip-Sync - für exakte Sprach-/ Bildsynchronisation Equalizer - 3 Presets für akustische Anpassung an Aufstellungsort Easy-Pairing - einfachste Verbindung mit Quellgerät</p>
Garantie	2 Jahre
Abmessungen (BxHxT)	<p>B: 19 cm 27 cm mit Sockel H: 101 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 28 cm 28,7 cm mit Stoffbespannung</p>
Gewicht	<p>20,8 kg (Master) 20,5 kg (Slave)</p>
Leistungsaufnahme (Standby)	0,4 Watt
Kartoninhalt	<p>C 500 Aktiv Set (Paar) Fernbedienung Netzkabel HDMI Kabel (3m) Speakon Kabel (5m) Optisches digitales Audiokabel (3m) Digitales Koaxialkabel (3m) Analoges Chinch Kabel (3m) Bedienungsanleitung</p>