



Smart GLE 5

779,00 € * % 800,00 € * (2,63 %)

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Wireless Aktiv Centerlautsprecher
Prinzip	2,5-Wege (geschlossen)
Systemleistung	350 Watt pro Lautsprecher
Übertragungsbereich	28...30.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.000 Hz
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Alu-Mangan
Anschluss	1 x Analogeingang (chinch) 1 x Digitaleingang (coaxial) 1 x Digitaleingang (optisch) 1 x XLR (Balanced)
Ausstattung	Mehrkanaltonformate: Internes Funknetzwerk zum verbinden mit weiteren Modellen der Smart Serie LED-Display Virtual Surround für Stereo, Musik & Surround Sound Virtual Center im 4.0 Heimkinobetrieb
Besonderheiten	Kabellose Übertragung zwischen den Lautsprechern Einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose Lautstärkeanpassung pro Lautsprecher Einstellung des Hörabstands pro Lautsprecher Voice Funktion - für bessere Sprachwiedergabe in Stereo & Surround Equalizer - Anpassung an räumliche Gegebenheiten Dynamic Range Control - Einstellung des Dynamikbereichs Sleeptimer - Einstellen der Abschaltzeit IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / Systemfernbedienung Eingang-Direkt Wahl - ideal für Systemfernbedienungen IR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter Lernfunktionen Ein- und Ausschaltautomatik Konfiguration der Eingänge – Inputumbenennung LipSync Funktion - für exakte Sprachsynchronisation Systemlautstärke - Einstellung des Maximalpegels Werkseinstellungen wiederherstellen – Reset Funktion Wireless Speaker Pairing - Koppeln der Funklautsprecher Stoffabdeckung mit Magnethalterung
Garantie	2 Jahre
Abmessungen (BxHxT)	45,5 x 17,5 x 31 cm
Gewicht	8,3 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	ECO/MAN: 0,35 Watt, NSB: 1,2 Watt (Werkseinstellung)
Kartoninhalt	1 x Smart GLE 5 Netzkabel Kurzanleitung