

B-WARE SMART A 45 BS

Weiß Seidenmatt

2.049,00 €*

*pro Stück / Preise inkl. MwSt.

Artikel-Nr.: A04146

Informationen

Smart Wireless Technologie

Dolby Audio & DTS Digital Surround

Bluetooth

22,5 x 40 x 37,2 cm

Lieferumfang

1 x Smart A 45 BS (Master) 1 x Smart A 45 BS (Slave)

Fernbedienung Netz Kabel Optisches digitales Audiokabel

(1,5m) Koaxiales digitales Audiokabel (1,5m) Analoges Stereo

Audiokabel (1,5m) Bedienungsanleitung



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (BxHxT):

22,5 x 40 x 37,2 cm

Gehäusematerial:

hochverdichteten Faserplatten (HDF)

Virtualizer:

DTS TruSurround

Hochtöner Anzahl:

1

Hochtöner Größe:

25 mm

Hochtöner Material:

Aluminium Oxyd Keramik

Systemleistung:

350 Watt

Übertragungsbereich:

25...30.000

Akustisches Prinzip:

2-Wege Bassreflexsystem

Passives Resonatorprinzip:

Bassreflexsystem

Resonatorausrichtung:

Backfire

Leistungsaufnahme Standby:

0,5 / 1,5 / ... / 0,5 Watt

Gehäuseoberfläche:

lackiert und veredelt

Mitteltöner/Tieftöner Anzahl:

1

Mitteltöner/Tieftöner Durchmesser:

180 mm

Mitteltöner/Tieftöner Material:

Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke)

Anschlüsse:

1 x Analogeingang (chinch) 1 x

Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X®

Decodierung für Übertragung in CD Qualität) 1 x Digi...

Bluetooth® Standard:

3.0

Bluetooth® Profil:

A2DP 1.2, AVRCP 1.3

unterstützte Codecs:

apt-X/ SBC

Abspeichern der Klangeinstellungen auf presets möglich:

Ja

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG)

Lautstärkeanpassung pro Lautsprecher:

Ja

Einstellung des Hörabstands pro Lautsprecher:

Ja

Voice Funktion - für bessere Sprachwiedergabe in Stereo & Surround:

Ja

Equalizer - Anpassung an räumliche Gegebenheiten:

Ja

integriertes Bassmanagement:

Ja

Dynamic Range Control - Einstellung des Dynamikbereichs:

Ja

Sleeptimer - Einstellen der Abschaltzeit:

Ja

IR-Lernfunktion - steuerbar mit TV- / Systemfernbedienung:

Ja

Eingang-Direkt Wahl - ideal für Systemfernbedienungen:

Ja

IR-Löschfunktion - einfachstes Löschen ungewollter Lernfunktionen:

Ja

Konfiguration der Eingänge – Inputumbenennung:

Ja

LipSync Funktion - für exakte Sprachsynchronisation:

Ja

Systemlautstärke - Einstellung des Maximalpegels:

Ja

Werkseinstellungen wiederherstellen – Reset Funktion:

Ja

Wireless Speaker Pairing - Koppeln der Funklautsprecher:

Ja

Bluetooth Select - Wählt BT-Eingang automatisch:

Ja

Autoplay Funktion – Automatische Bluetooth®-Wiedergabe:

Ja